

MultiPlus Omvormer/Lader - 2kW – nieuwe modellen

12 / 24 / 48 V – 230 V

www.victronenergy.com



**MultiPlus 2 kW
(onderkant verwijderd)**

Multifunctioneel, met intelligent stroombeheer

De MultiPlus is een krachtige echte sinusgolf omvormer, een geavanceerde acculader die een adaptieve laad-technologie heeft en een hoge snelheid AC overdracht-schakelaar in een compacte behuizing. Naast deze primaire functies, heeft de MultiPlus meerdere geavanceerde functies, zoals hieronder beschreven.

Parallele werking en mogelijkheid voor drie-fasen

Tot wel 6 Multi's kunnen parallel werken om een hoger uitgangsvermogen te bereiken.

Naast de parallelle aansluiting kunnen drie eenheden van hetzelfde model worden geconfigureerd voor een drie-fasenuitgang.

PowerControl - Omgaan met beperkte generator- of wal- of netstroom.

Met het Multi-controlepaneel kan een maximum voor de generator- of wal-stroom worden ingesteld. De MultiPlus zal dan andere AC verbruikers in acht nemen en gebruikt wat overblijft om extra op te laden, waardoor voorkomen wordt dat de generator- of wal-stroom overbelast raakt.

PowerAssist - De capaciteit van wal- of generator-stroom verhogen

PowerAssist neemt het principe van PowerControl naar een hoger niveau. Hiermee kan de MultiPlus de capaciteit van de alternatieve bron aanvullen. Waar piekvermogen vaak slechts voor een beperkte periode nodig is, zorgt de MultiPlus ervoor dat onvoldoende wal- of generatorvermogen onmiddellijk wordt gecompenseerd door stroom van de accu. Wanneer het verbruik afneemt, wordt de reservestroom gebruikt om de batterij op te laden.

4-Traps adaptieve lader voor laden van 2 accubanken met lithium-, gesealde-, AGM-, gel- en natte accu's iertraps adaptieve lader en laden van een dubbele bank

De hoofduitgang zorgt voor een krachtige lading van het accusysteem door middel van geavanceerde "adaptieve laad"-software. De software stemt het automatische drietrapsproces af op de toestand van de accu en voegt een vierde trap toe voor langdurig float-laden. Het adaptieve laadproces wordt in meer detail beschreven op het Lader-gegevensblad en op onze website, onder Technische informatie. Daarnaast laadt de MultiPlus een tweede accu op met behulp van een onafhankelijke druppellaaduitgang bedoeld voor een hoofdmotor- of generatorstarter accu.

Hoog startvermogen

Nodig om hoge inschakelbelastingen te starten, zoals stroomomvormers voor LED-lampen, halogeenlampen of elektrisch gereedschap.

Zoekmodus

Als de zoekmodus "aan" staat, zal het stroomverbruik bij geen belasting worden verlaagd met circa 70%. In deze modus zal de Multi, indien werkend in omvormer modus, uitgeschakeld zijn indien er geen verbruik of een zeer laag verbruik is en zal elke twee seconden inschakelen voor een korte periode. Wanneer de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijd zal de omvormer blijven werken. Wanneer dit niet het geval is, wordt de omvormer opnieuw uitgeschakeld.

Programmeerbaar relais

Standaard is het programmeerbare relais ingesteld als een alarmrelais, d.w.z. het relais zal spanningsloos worden in geval van een alarm of een vooralarm (omvormer bijna te heet, rimpel op de ingang bijna te hoog, accuspanning bijna te laag).

Externe aan / uit / lader aan

Drie-polige connector.

Configuratie, bewaking en controle op locatie.

Na installatie is de MultiPlus klaar voor gebruik.

Sommige instellingen kunnen gewijzigd worden door middel van DIP-schakelaars.

2 kW-modellen: acculaadvoltagte / zoekmodus.


Voor meer instellingen gebruik VEConfig of de VE.Bus Smart-dongle.

Configuratie en bewaking op afstand

Installeer een Cerbo GX of een ander GX-product om verbinding te maken met internet.

Operationele gegevens kunnen kosteloos worden opgeslagen en weergegeven op onze VRM-website (Victron Remote Management).

Na aansluiting op het internet kunnen systemen op afstand worden geopend en instellingen worden gewijzigd.



Ekrano GX of Cerbo GX

Biedt intuïtieve systeembesturing en -bewaking en geeft toegang tot onze gratis remote bewakingswebsite: het VRM Online-portaal.

VRM-portaal

Onze gratis website voor bewaking op afstand (VRM) geeft al uw systeemgegevens weer in een uitgebreid grafisch formaat. De systeeminstellingen kunnen op afstand worden gewijzigd via het portaal. Alarmmeldingen kunnen per e-mail of pushbericht ontvangen worden.

VRM-app

Bewaak en beheer uw Victron-energiesysteem van uw smartphone en tablet. Zowel beschikbaar voor iOS als Android.

MultiPlus 230V	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/2k/100-32 24/2k/60-32 48/2k/30-32	
PowerControl & PowerAssist		Ja	
Drie-fasen en parallelle werking		Ja	
Transferschakelaar		32 A	
OMVORMER			
Ingangsspanningsbereik	9,5 – 17 V	19 – 33 V	38 – 66 V
Uitgang	Uitgangsvoltage: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % ⁽¹⁾		
Voortd. uitgangsvermogen bij 25 °C	2000 W		
Voortd. uitgangsvermogen bij 40 °C	1800 W		
Voortd. uitgangsvermogen bij 65 °C	1200 W		
Piekvermogen	4000 W		
Maximale efficiëntie	93 / 94 / 95 %		
Nul laadvermogen	11 / 12 / 13 W		
Vermogen zonder belasting in zoekmodus	3 / 3 / 3 W		
LADER			
AC-Ingang	Ingangsvoltagebereik: 187 - 265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz		
Laadvoltage “absorptie”	14,4 / 28,8 / 57,6 V		
Laadvoltage “float”	13,8 / 27,6 / 55,2 V		
Opslagmodus	13,2 / 26,4 / 52,8 V		
Laadstroom huisaccu ⁽⁴⁾	100 / 60 / 30 A		
Laadstroom startaccu	1 A (alleen van toepassing op 12 V- en 24 V-modellen)		
Accutemperatuursensor	Ja		
ALGEMEEN			
Programmeerbaar relais ⁽⁵⁾	Ja		
Beveiliging ⁽²⁾	a - g		
VE.Bus-communicatiepoort	Voor parallelle en drie-fasenwerking, bewaking op afstand en systeemintegratie		
Externe aan / uit	Aan / uit		
DIP-schakelaars	Ja ⁽⁷⁾		
Interne DC-zekering	nee		
Bedrijfstemperatuurbereik	-40 tot +65 °C (Ventilator ondersteunde koeling)		
Vochtigheid (niet-condenserend)	max 95 %		
BEHUIZING			
Materiaal & Kleur	Staal (RAL 5012)		
Beschermingscategorie	IP 21		
Accu-aansluiting	M8-bouten		
230 V AC-aansluiting	Schroefklemmen 13 mm² (6 AWG)		
Gewicht	15,5 kg		
Afmetingen (h x b x d)	506 x 236 x 147 mm		
NORMEN			
Veiligheid	EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN 62109-1		
Emissie immuniteit	EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3		
Automotive richtlijn	ECE R10-5		
1) Kan aangepast worden tot 60 Hz / 240 V 2) Bescherming a. Kortsluiting uitgang b. Overbelasting c. Accuvoltage te hoog d. Accuvoltage te laag e. Temperatuur te hoog f. 230 VAC op omvormersuitgang g. ingangsvoltage rimpel te hoog	3) Tot 25 °C omgevingstemperatuur 4) Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor: algemeen alarm, DC-voltage te laag of generator start- / stopsignaalfunctie AC-vermogen: 230 V / 4 A DC-vermogen: 4 A tot 35 VDC, 1 A tot 60 VDC 5) Externe bedienen / acculaadvoltage / omvormerfrequentie / zoekmodus 6) acculaadvoltage / zoekmodus		



Digital Multi Control-paneel

Een geschikte en goedkope oplossing voor bewaking en besturing. Met een aan/uit lader-alleen schakelaar, volledige LED-uitlezer en een draaiknop om PowerControl en PowerAssist-niveaus in te stellen.



VE.Bus Smart-dongle

Voor bewaking en besturing via Bluetooth samen met de VictronConnect-app. Het meet ook accuspanning en -temperatuur.



Interface MK3-USB

Nodig om de MultiPlus in te stellen, kan gebruikt worden met de VictronConnect-app of VEConfigure-software. De interface sluit aan op de MultiPlus via een RJ45 UTP-kabel en sluit aan op een USB-poort.



VictronConnect-app

Gebruiken om de MultiPlus te bewaken of in te stellen via je tablet of PC.



Accumonitor

Om de acculaadstatus te bewaken via Bluetooth of het VRM-portaal. De BMV 712 Smart heeft een beeldscherm terwijl de SmartShunt geen beeldscherm heeft. Beiden communiceren via Bluetooth en hebben een VE.Direct-communicatiepoort.